

## T322C - 3x dálkově ovládaná zásuvka+3kanál.D.O. LTC

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Popis:

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ( $< -10^{\circ}\text{C}$  /  $> +50^{\circ}\text{C}$ ), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

1. Vložte baterii do dálkového ovladače a dbejte na správnou polaritu baterie.

#### 2. Použití:

- a. Vložte zásuvku do síťové zásuvky. Červená LED se rozblíká po dobu asi 10 sec., to znamená, že zásuvka je připravena ke kódování.
- b. Během této doby stiskněte požadované tlačítko ON na dálkovém ovladači. LED indikátor přestane blikat a začne svítit. Nyní se dá zásuvka ovládat zvolenými tlačítky ON a OFF.
- c. Pokud se kódování nepodařilo, LED indikátor stále bliká a po 30sec. můžete opakovat krok 2b.
- d. Pokud potřebujete ovládat více zásuvek, postupujte podle bodů 2a. a 2b.
- e. Každý přijímač se může naučit max. 8 párů kódů.

#### 3. Ovládání:

Stiskem příslušného tlačítka ON zapnete odpovídající zásuvku. Spotřebič, připojený k této zásuvce, se zapne. Stiskem odpovídajícího tlačítka OFF se tento spotřebič vypne.

#### 4. Mazání:

Pokud chcete smazat Kód v zásuvce, vyjměte a po té znovu zasuňte zásuvku do síťové zásuvky. Červená LED se rozblíká na znamení, že zásuvka je připravena. Pak stiskněte odpovídající tlačítko OFF na dálkovém ovladači. LED zhasne na znamení, že se kód smazal.

**Technické údaje:**

Napájecí napětí: 230 V AC  
Napájení dálkového ovladače: 12V (23A)  
Přenosová frekvence: 433,92 MHz  
Maximální zatěžovací proud: 2300W / 10A  
Třída těsnosti IP20  
Dosah Až 30 metrů  
Uzemnění ANO  
Radiem řízená zásuvka : typ 55001FRX10  
Spínaný výkon : 1000W

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.